ēlo URL 入力による OS update の手順

注意)各種設定が reset されますので、必要時以外は実施しないようにお願いします。

1) OS を update するデバイスを通電し、オンライン状態で、EloView にログインしてください。



2) Device タブをクリックして、OS を update するデバイスをクリックして選択して下さい。

PIO				Dashboard	Devices		Dev Zone About Content /	Support	Masahiro Tsumura Account ~
Devices (1)							击 Device Gr	oups	0
Search devices				Filter 👻	Save Filter - O	B • 0	© ELO (1)		
Name	Serial Number	Group	Site Address	FI	mware Version				
🗆 🌒 ESY15i1 revB	1173028826	ELO	yokohama	3.	24.38				



3) Device の Details が表示されますので、Software タブをクリックします。

ēln					Dev Zone A	bout Support	Masahiro Tsumura 🛩
elo powerod by EloView			Dashboard	Devices	Content	Activity	Account ~
 ESY15i1 revB 							
Details Software Settings	Whitelist	Reboot Timer	Peripheral Configuration				
Details							Edit
Device Name	Address	5		Group Nar	me		
ESY15i1 revB	Hanham	ada BLDG 2F 1-19-20 Shir	iyokohama, yokohama, kanagawa, 2	ELO			
Site Name	22-0033	, Japan		Last Rebo	ot		
NA	Serial N	umber		1 minutes a	igo, 3:24 PM		
Device Medal Name	11730284	826		Online Sin			
Device Model Name	Time Zo	one		Online Sin	100 2.75 BM		
1-3ERIE3-2.0-310_13_7.1.1_0-3ER30R_FAREE-30	Asia/Tok	yo		31 seconds	ago, 5:25 PM		
				Site Conta	act		
	GPS Co	-ordinate		Masahiro T	sumura		
	0, 0			+81-45-47 masahiro.ts	8-2161. sumura@elotouch.c	om	

 以下の「OS Update」の下にある「Update Available」右のギアマークをクリックします。 最新のバージョンにアップデートされます。(バージョンの選択はできません)

タッチパネル・ ミ	リフテハブガ	귀승가	Dev Zone	e About Supp	ort	
Touch Panel powered by EloView		hboard Devic	es Content Sche	dule Activity	Accounts ~	
<						
Details Contents on Device S	oftware Settings White	list Reboot Timer	Peripheral Configuration	Activity Apps	Reset Exception	GMS Settings
Software				Upload	d Logs Edit	
Version 5.000.010.0019+p	OS Update <i>C</i> Update Available	•				
Last Updated 12/28/2021	Log Storage 144MB					
OS 360 Status Expired						
OS 360 Expires NA						
5) 「Enable Custom UR	L Path」にチェッ	クを付けます	0			
Software Update						
Available Versions*						
5.000.028.0071+p (Latest)		~				
OTA Size: 1605.86 MB						



Cancel	Confirm

elo

6) 「Enable Custom URL Path」の下に表示されたテキストボックスに下記のカスタム URL を入力して 「Confirm」ボタンをクリックします。

Software Update	
Available Versions*	
5.000.028.0071+p (Latest)	ř
OTA Size: 1605.86 MB	
Schedule Update	
🗹 Enable Custom URL Path	
n/systemUpdate/custom-ota/5.000.028.0071+p/elo-i-series-4_0-perf-gms-ota.zip	

7) 確認のメニューが表示されますので、Yesをクリックし、アップデートを開始してください。

Confirm

Cancel

Alert	
Are you sure you want to apply the update to your device?	
	Yes

8) 以下のように Downloading が始まることを確認してください。

Details	Contents on Device	Software	Settings	1		
Softwa	е					
Version		OS Update 🤁				
5.000.025	0091+p	Downloading				
1 + 1		1%				
Last Upda	ateo	Log Storago				



9) Downloading Completed が表示されることを確認してください。

	Details	Contents on Device	Software	Settings	Whiteli						
	Softwar	Software									
	Version 5.000.025	0091+p	OS Update C Downloading Completed								
	Last Upda	ated	Log S	torage							
10)[Device is up	o to date が表示される	ことを確認	して終了で	す。						
	Details	Contents on Device	Software	Settings	Whitelis						
	Softwa	re									
	Version 5.000.028	3.0071+p	OS Update 🤤 Device is up to date.								
	Last Upd	ated	Log Storage								