

# TouchNavigatorXP Ver. 4 セットアップカード

2005年 5月17日 第2版

E2A-00287-001-A



## 警告

CD-ROM媒体は、CD-ROM対応プレーヤー以外では絶対に使用しないでください。大音量によって耳に障害を被ったり、スピーカーを破損するおそれがあります。

Microsoft® Windows® XP Professional は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。  
 Acrobat(R) Reader Copyright (c) 1987-2002 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe、Adobe ロゴ、Adobe Acrobat、および Adobe Acrobat ロゴは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。

### はじめに

TouchNavigatorXP をお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。  
 TouchNavigatorXP は、SATELLITEROBO-II(サテライトロボ)や街頭端末(KIOSK ターミナル)、パーソナルコンピュータにおけるタッチパネルでの利用を目的とした、タッチパネル用 Web ブラウザです。  
 TouchNavigatorXP をセットアップする前に、本 CD-ROM に含まれる TouchNavigatorXP 使用説明書をお読み下さい。

### ご利用環境

H/W : SATELLITEROBO-II(サテライトロボ)  
 Microsoft® Windows® XP Professional がサポートするパーソナルコンピュータ  
 OS : Microsoft® Windows® XP Professional  
 その他 : Administrators 権限でログインする必要があります。

### CD-ROMに含まれる内容

TouchNavigatorXP のご利用に必要なマニュアルは、PDF 形式で CD-ROM に収録されています。Adobe Reader 等の PDF 対応のソフトウェアをご利用下さい。  
 なお、CD-ROM には Adobe Reader インストーラが付属しています。

<CD-ROM>

¥(Root)	: TouchNavigatorXP のセットアップ
¥sample¥	: ボタン画像などのサンプルファイル
¥MANUAL¥TNavIDOC.PDF	: TouchNavigatorXP 使用説明書
¥MANUAL¥CUSTOMIZ.PDF	: カスタマイズツールリファレンス
¥MANUAL¥ TNSETUP.PDF	: セットアップカード(本書)
¥adobe¥	: Adobe Reader のセットアップ
¥UPDATE¥	: TouchNavigatorXP のアップデート

## セットアップ方法

本 CD-ROM 内の setup.exe を実行し、以後、画面の説明に従ってセットアップを進めて下さい。  
なお、サテライトロボにセットアップする場合は、必ず SATELLITEROBO-II ライブラリの保守画面から行って下さい。  
また、CD-ROM ドライブが無いサテライトロボにセットアップする場合は、サテライトロボ本体内蔵ディスクにも、TouchNavigatorXP のセットアップが入っています。

サテライトロボ内蔵ディスクからのセットアップ手順

### (1) セットアップの解凍

D:\¥Backup Files¥TouchNavigator¥TouchNaviXP.exe を実行してください。  
パスワードの入力が求められますので、下記を入力してください。

PeYbEk4aEzqeW6Pc

### (2) セットアップ

1) サテライトロボのモードスイッチを「保守」に切り替えてください。

2) TouchNavigatorXP をセットアップします。  
保守画面の[Setup]ボタンを押してください。  
[Setup]ダイアログが表示されます。

3) [インストールプログラム起動]タブが表示されるので、[参照]ボタンにより、  
(1) において解凍したフォルダから、¥4.0(010)Disk1¥Setup.exe を選択し、[OK]ボタンを押してください。

4) [起動]ボタンを押すと次のメッセージが表示されます。  
「SETUP.EXE を起動する前に保守機能を終了しますか？」  
このとき必ず「はい」を選択してください。「いいえ」を選択すると保守機能が終了しないため、インストールは正しく実行されません。

5) セットアップが終了したら、サテライトロボのモードスイッチを「運用」に切り替えてタスクバーの[スタート]より、[終了オプション] - [再起動]([シャットダウン] - [再起動])を実行してください。  
セットアップ完了時の画面に、再起動の確認ダイアログが表示される場合があります。  
そのときは、そのダイアログから再起動を実行してください。

## 注意事項

- (1) 「TouchNavigatorXP」を再セットアップする場合には、必ずセットアップ済みの「TouchNavigatorXP」を削除してから行ってください。また、「体験版」が既にセットアップされている場合も同様に削除して下さい。削除はコントロールパネルの「プログラムの追加と削除」でおこないます。
- (2) メンテナンスセットアップはご利用しないでください。
- (3) Ver4.0(004)以降については、アップデートが可能です。CD-ROM 内のアップデート手順書に従ってアップデートを実施してください。ただし Ver4.0(004)以前のカスタマイズツールで作成された設定ファイルはご利用になれませんのでご注意ください。